



Спецификация

- Удобство монтажа (потребуется только отвертка)
- Большой диапазон рабочей температуры
- Универсальный разъем для видео сигнала - BNC



Технические характеристики

Модель	Разъем BNC-01 штекер под винт
Тип разъема	BNC
Соединение	Центральная жила и оплетка под винт
Центральный контакт	Медь
Изолятор	Фторопласт
Материал корпуса	Термостойкий пластик
Вес	10г.
Волновое сопротивление подключаемого кабеля	50 и 70 Ом
Диапазон рабочих температур	От -50° до +110°
Максимальный диаметр центральной жилы	7 мм